



# 广州先越宝仑电子科技有限公司 Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安中心15号楼408  
Rm.408, Building 15, Headquarters Center, Tian An Hi-Tech Ecological Park,  
No.555, Panyu Avenue N., Panyu District, Guangzhou, China  
Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997  
http://www.adsmart.com.cn

## AST8J12C-MU

### 镜用天气时钟模块 (中文版)

#### 产品外观/Appearance



#### 产品特性/Product Features

1. 7.3 英寸 LED 显示屏
2. Wi-Fi 联网获取精准时间、日期
3. Wi-Fi 接收实时天气预报 (当天天气状况、温湿度、温度范围)
4. Wi-Fi 联网获取当天空气质量。
5. 室内温度检测
6. 今明两天天气预报显示 (可选)
7. LED 亮度可调
8. LED 夜间模式
9. 固件升级功能
10. WiseMirror APP 智能控制。

#### 产品参数/Product Parameters

工作电压: DC 12V/24V  
显示屏: 7.3 英寸 LED 显示屏  
脱水银区域尺寸: 166×68mm

整机最大功率: 6W  
外壳尺寸: 186×88×11mm

#### 操作方式/Operation Method



广州先越宝仑电子科技有限公司

Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心15号楼408  
Rm.408, Building 15, Headquarters Center, Tian An Hi-Tech Ecological Park,  
No.555, Panyu Avenue N., Panyu District, Guangzhou, China  
Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997  
<http://www.adsmart.com.cn>

上电复位，全显 2 秒后进入智能网络配置模式；

长按 SET 键 2 秒或拔插电源 3 次：进入智能配置模式，可使用 APP 连接 Wi-Fi 路由器；

长按 SET 键 4 秒或拔插电源 6 次：进入兼容配置模式，可使用 APP 连接 Wi-Fi 路由器；

在任意网络配置界面长按 SET 键 2 秒以上可以切换配置模式。

## APP说明/Application Note

本模块搭配专属的 WiseMirror APP 可以轻松配置镜用天气模块，如连接 WiFi 路由器、设置本地地区和温度单位等设置，还可以在 WiseMirror APP 上查看到室内的实时温度。



IOS 下载二维码



Google Play 下载二维码



国内安卓下载二维码

## 安装说明/Installation Notes

1. 在镜子水银面画出一片区域，建议该区域尺寸为 166×68mm，将区域上的水银去掉，显示屏内容会从去掉水银的部分透出。
2. 安装模块时可去水银区域画一个中心十字线，模块外壳上有四个凸出角辅助对齐十字线，对准后才会保证模块在镜子正面的显示内容不会歪斜。
3. 贴上模块后，可以从正面查看显示效果，没问题再在模块周围打胶固定。

## 产品视图/Product View



# 广州先越宝仑电子科技有限公司

## Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心15号楼408  
 Rm.408, Building 15, Headquarters Center, Tian An Hi-Tech Ecological Park,  
 No.555, Panyu Avenue N., Panyu District, Guangzhou, China  
 Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997  
<http://www.adsmart.com.cn>

